

- **Codice:** 205500284
- **Descrizione:** Kit radiocomando per lanterna semaforica



■ Descrizione prodotto

Il Kit radiocomando per lanterna semaforica, è composto da 2 telecomandi e una ricevente che può essere comodamente sostituita alla centralina QM3RDC led, grazie ai connettori compatibili, l'installazione è facile e veloce e non necessita di attrezzature.

■ Descrizione funzionalità

Il kit permette di cambiare lo stato della lanterna da rosso a verde e viceversa con una semplice pressione del telecomando.

Ambiti di utilizzo:

- Centri abitati
- Scuole
- Parcheggi
- Aree Urbane
- Centri commerciali
- Sottopassi a rischio allagamento

Punti di forza:

- Affidabilità
- Maneggevolezza
- Semplicità di installazione e configurazione

■ Caratteristiche dimensionali e masse

Dimensioni massimo ingombro:

- 330 x 110 x 100mm

Peso complessivo:

- 0.43 Kg

■ Caratteristiche elettroniche

- Alimentazione 12-24 Vdc
- Frequenza 433.92MHz
- Assorbimento 200mA
- Decodifica binaria
- Codici memorizzabili 140
- N° Canali 2
- N° Uscite 2
- Potenza massima contatto 0.5A
- Temperatura di funzionamento -20/+50°C
- Potenza emissione radio \pm 6dbm
- Distanza max 100m*



ATTENZIONE

Il prodotto non può essere smaltito come rifiuto urbano ma ricade nella tipologia di rifiuto speciale. Pertanto, alla fine del suo ciclo di vita, dopo aver eseguito le operazioni necessarie ad un corretto smaltimento, l'apparecchiatura deve essere consegnata a ditte specializzate nello smaltimento dello specifico rifiuto. Chiunque smaltisca abusivamente o come rifiuto urbano la presente apparecchiatura sarà soggetto alle sanzioni previste dalle normative nazionali vigenti. Le specifiche e le caratteristiche del prodotto possono cambiare senza preavviso.

